Bezeichnung:	**Berner Auftisch-Induktions-Wok (ohne Pfanne),**
Hersteller:	Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG
Typ:	**BWKTT3.5**



Ausführung:

Induktionswok mit Ceranglasschale Cuvette ohne Pfanne
Ausführung: Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt, mit oben flächenbündig eingesetztem Ceranglas. Schalterblende und Bodenplatte abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Die Energieübertragung erfolgt über unter dem Ceranglas befindlichen Spulen. Unter den Spulen befindet sich der Induktionsgenerator. Der Induktionsgenerator ist mit Steckverbindungen im Servicefall zu wechseln.

Die einfache Bedienung erfolgt über stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. Eine Digitale Anzeige unter dem Ceranglas zeigt die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 integrierte Lüfter je Generator.
elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
Topferkennung / Überhitzungsschutz
Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC (Pan Quality Control)

Lieferumfang:

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung mit Stecker und Alu - Fettfilter.
Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße.

Optionen:

AKS Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück
AKG Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück

Technische Daten:

Spule in mm	rund 300
Ceranglas in mm	300
Außenmaße in mm B*T*H	400x600x200
Spannung in Volt	230 V
Leistung in kW	3,5 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de