Bezeichnung:	**Berner Auftisch-Induktionsherd mit 1 Kochstelle**
Hersteller:	Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG
Typ:	**BI1KTT7F**



Ausführung:

Leistungsstarkes Auftischgerät mit einer Kochstelle. Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301
Ausführung: Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt, mit oben flächenbündig eingesetztem Ceranglas. Schalterblende und Bodenplatte abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Die Energieübertragung erfolgt über eine, sich unter dem Ceranglas befindlicher Spule. Unter der Spule befindet sich der Induktionsgenerator. Der Induktionsgenerator ist mit Steckverbindungen im Servicefall zu wechseln.

Die einfache Bedienung erfolgt über stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. Eine Digitale Anzeige unter dem Ceranglas zeigt die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 integrierte Lüfter je Generator.
elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
Topferkennung / Überhitzungsschutz
Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC (Pan Quality Control)

Lieferumfang:

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung mit Stecker und Alu - Fettfilter.
Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße.

Optionen:

WHF5F Option: Warmhalte- und Kochfunktion v. 70°-240°C (Fullrange Hold)
AKS Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück
AKG Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück

Technische Daten:

Spule in mm	quadr. 280 flächendeckend
Ceranglas in mm	350x560
Außenmaße in mm B*T*H	400x600x200
Spannung in Volt	400 V
Leistung in kW	7,0 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de