Elektro Standherd mit Strahlheizkörper und Backofen 1 1/2

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

System 70 Typ: **BSH4BKTD**

Verbindungssystem:





Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.



Ausführung:

Elektro Standherd mit Strahlheizkörper und Backofen 1 1/2
Leistungsstarker Strahlheizkörper-Elektroherd mit 4 Kochstellen und Bratofen.
Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Standherd mit Verbindungssystem und flächenbündig eingesetztem Ceranglas. Schalter-, Revisionsblende und hintere Blende abnehmbar. Hinten 20 mm aufgekantet. Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.
Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Die einfache Bedienung erfolgt über stufenlose Energieregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in der Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Ceranglas.
Bratofen: Die einfache Bedienung erfolgt über zwei Thermostate für getrennte Regelung von Ober- und Unterhitze mit Heizanzeigeleuchten. Entlüftung für entstandenen Wasserdampf. Optimale Ergebnisse, durch Edelstahl-Spezial-Schliff mit Antihaftwirkung, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar (60° - 300°C), dadurch optimale individuelle Temperaturregelung. Komplett abnehmbare Halterung für Backbleche zur optimalen und einfachen Reinigung (Hygiene).

ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte



Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m
Ceranschaber
Backblech u. Rost

Optionen:

ASA Abdeckung seitlich abgekantet
WAA Abdeckung hinten abgekantet
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik
EOH Energieoptimierung
ABS Abschlussblende

Technische Daten:

Strahlheizkörper in mm	4 x rund 230
Ceranglas in mm	750x605x6
Außenmaße in mm B*T*H	800x700x850/900
Spannung in Volt	400 V
Leistung in kW	4 x 3,0 = 16,6 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de