Auftisch Elektroherd mit Strahlheizkörper

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

System 70 Typ: **BS6KTDZ**

Verbindungssystem:





Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.



Ausführung:

Auftisch Elektroherd mit Strahlheizkörper

Leistungsstarker Strahlheizkörper-Elektroherd mit 6 Kochstellen und manueller Zweikreis-Schaltung.

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Oberteil mit Verbindungssystem und flächenbündig eingesetztem Ceranglas. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und Boden abnehmbar. Hinten 20 mm aufgekantet. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Die einfache Bedienung erfolgt über stufenlose Energieregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in der Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Ceranglas. Über die manuelle Zweikreis-Schaltung kann die Größe des Heizbereichs auf kleinere Töpfe angepasst werden.

ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte



Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m
Ceranschaber

Optionen:

WAA Abdeckung hinten abgekantet
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik
EOH Energieoptimierung
ABS Abschlussblende

Technische Daten:

Strahlheizkörper in mm	6 x rund 130/230
Ceranglas in mm	950x605x6
Außenmaße in mm B*T*H	1000x700x250
Spannung in Volt	400 V
Leistung in kW	6 x 3,0 = 18,0 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de